

Indikeringsenheter FT-IND

- Indikerar förvarning detektor
- Indikerar frånkopplad detektor
- Används tillsammans med frånkopplingsenhet FT1



Indikeringsenheter

Indikeringsenheterna är framtagna för att passa till bl.a. frånkopplingsenheten FT-1. FT-IND-R; Rökdetektor från-

kopplad har en blinkande röd indikeringsdiod

FT-IND-F; Förvarning har en blinkande gul diod samt summer som ljuder under för-

varningstiden innan detektorerna kopplas in igen.

Enheterna ansluts enkelt på plint märkt + och – och strömförsörjs från FT-1 Frånkopplingsenhet.

Beställningsinformation:

FT-IND-F	Indikering förvarning
FT-IND-R	Indikering rökdetektor frånkopplad

Tekniska specifikationer:

Mått: (BxHxD)	95x95x35 mm
Vikt:	100 gram
Driftspänning:	24 VDC
Strömförbrukning:	50mA